Digital-Schallpegelmesser Modell SL-5055

Dieses digitale Schallpegelmeßgerät mit 3 ½-stelliger 17 mm LCD-Anzeige und Funktionssymbolen bietet die manuelle Bereichswahl in 2 Meßbereichen von 35 bis 100 dB und 65 bis 130 dB bei einer Auflösung von 0,1 dB, die Schnell-/Langsam-Umschaltung sowie die Meßwert- und Maximalwerthaltefunktion und die interne Schaltung zur Überprüfung der Kalibrierung (94 dB) unterstreichen die Vielseitigkeit dieses Gerätes.

- nach DIN 46533/IEC-651 Typ III
- Hohe Genauigkeit und breiter Meßbereich
- Umschaltbare Genauigkeit (2,5 oder 3,5 dB)
- A und C-Bewertung
- mitgeliefertes Zubehör: Tragetasche, Batterie und Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bereich	(LOW): 35 bis 100 dB;(HIGH): 65 bis 130 dB
Genauigkeit	± 3,5 dB bei 94 dB Schallpegel und 1 kHz Sinussignal
Frequenz.	31,5 Hz ... 8 kHz
Frequenz Bewertung	A + C
Zeit-Bewertung:	Langsam und Schnell
Betriebsspannung	9 V Batterie
Abmessungen (BxHxT)	64 x 251 x 40 mm
Gewicht	250 g

ilac-MRA

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-K-15099-01-00